I entura

CL 2-300





1,80 B

518

473

303


















Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).

Долив воды не требуется в течение всего срока службы.

Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.

Установка на крышку не допускается.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)									
Конечное	Бреми разрида								
напряжение, В/блок	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1ч	3 ч	5ч	10 ч	20 ч
1,65 B	600	548	351	248	182	81	56	31.2	16.3
1,70 B	573	521	333	239	179	80	55	30.9	16.1
1,75 B	545	497	318	233	173	78	54	30.6	16.0

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт (25°C)									
Конечное	Время разряда								
напряжение, В/блок	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5ч	10 ч	20 ч
1,65 B	1130	1030	579	476	370	134	105	65.1	36.7
1,70 B	1076	982	551	461	361	130	102	64.5	36.1
1,75 B	1024	936	524	445	351	127	99	63.9	35.8
1,80 B	976	891	500	430	342	124	97	63.3	35.5

224

170

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок







Номинальное напряжение, В	2		
Срок службы, не менее, лет	20		
Номинальная емкость, С ₁₀ до 1,80 В/эл, Ач	300		
Внутреннее сопротивление полностью заряженного элемента, мОм	0,7		
Среднемесячный саморазряд, не более%	3		
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	2,26-2,28 2,30-2,35		
Максимальный зарядный ток, А	60,0		
Вес (±3%), кг	18,8		






Тип вывода







ООО «Пауэрконцепт» Бесплатные звонки по России: 8 800 250 97 48 Владивосток тел.: +7 423 253 31 19 Самара тел.: +7 846 302 87 65 Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82 Пятигорск тел.: +7 879 332 23 34 Казань тел.: +7 843 225 30 Москва тел.: +7 495 786 97 48 Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77 Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67 Екатеринбург тел.: +7 343 305 99 50 Новосибирск тел.: +7 383 335 76 71